

Automatické krmítko AF2005D

Nastavenie aktuálneho času:

1. Stlačte tlačítko SET, hodiny blikajú - nastavte čas tlačítkom ADJUST
2. Stlačte tlačítko MODE, minúty blikajú - nastavte čas tlačítkom ADJUST
3. Stlačte tlačítko SET, aktuálny čas je uložený

Nastavenie času kŕmenia:

1. Stlačte tlačítko MODE, 00:00 sa zobrazí na displayi
2. Stlačte tlačítko SET, hodiny blikajú - nastavte čas tlačítkom ADJUST
3. Stlačte tlačítko MODE, minúty blikajú - nastavte čas tlačítkom ADJUST
4. Stlačte tlačítko MODE, číslica 1, následné stlačenie ADJUST 1x znamená jedno kŕmenie a na displayi bliká symbol ↓, ďalšie stlačenie tlačítka ADJUST znamená dvojité kŕmenie (2 otáčky zásobníka s krmivom) zobrazí sa ďalší symbol ↓↓ - druhé kŕmenie nasleduje 1 minútu po nastavenom čase kŕmenia.
5. Stlačte tlačítko SET, čas kŕmenia je uložený

Opakovanie postupu pre nastavenie času kŕmenia určí v ktorých časoch sa bude kŕmenie opakovať a koľkokrát v danom čase. Zopakovanie nastavenia času kŕmenia 4x vráti display do pozície keď zobrazuje aktuálny čas. Zmenu programu prevediete stlačením tlačítka MODE... nalistuje čas kŕmenia ktorý chcete zmazať – stlačením SET vyberte program, potom zmačknite MODE 2x za sebou – číslo programu začne blikáť. Stlačte ADJUST aby zobrazenie zmizlo z displaya. Nakoniec potvrdíte nastavenie stlačením tlačítka SET.

Ručné dávkovanie:

Kedykoľvek mimo naprogramovaných časov kŕmenia môžete spustiť otáčanie zásobníka s krmivom stlačením tlačítka MANUAL. V tomto prípade krmítko vykoná jednu otáčku a nasype krmivo do akvária.

Plnenie zásobníka a čistenie:

Zásobník je ideálny pre kŕmenie vločkami alebo granulkami – nastavenie dávkovania pri jednej otočke zásobníka vykonáte nastavovacou páčkou vpredu na zásobníku – určením medzery nastavíte množstvo dávkovaného krmiva. Pri čistení zásobníka odpojte tento z pohonu a dôkladne ho poumývajte pred naplnením ho dôkladne nechajte usušiť.

Umiestnenie:

Podľa potreby je možné upevniť krmítko na bočnú stenu akvária tak aby zásobník bol nad hladinou. V prípade krytu na akváriu krmítko umiestnite bez stojanu nad otvor v kryte – upevnenie je možné obojstrannou lepiacou páskou so suchým zipsom.

Dôležité upozornenie:

Nikdy neotáčajte ručne zásobník - hrozí poškodenie prístroja ! Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -)

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia

Záručný list

Záručné podmienky:

- Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady musí užívateľ predložiť pre prijatie reklamácie
- Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim
- Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatíu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu
- Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebitel'né veci ako najmä batérie.

.....
Dátum nákupu

.....
Pečiatka a podpis predajne